

**GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 1 A 5 KW**


# PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA TOYAMA 6.0KVA 115/230V 1F TG6500CXR



## CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

### Consumos en Vatios

Taladro Pequeño	350	Aire Acond.	1800
Taladro Grande	1050	Microondas	600
Rotomolino Mediano	900	Ducha	4500
Desnoldedor Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3/4"	2250	Lavadora	350
Boquillas de Agua 1/2" Hp	1000	Computador	1000
Aire Acon 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componentes	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

Consumos estimados, con solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.  
• Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.  
• Ejemplo el Taladro Pequeño 350 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1.050 Vatios.  
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1.700 Vatios (17kW)

Planta Eléctrica Gasolina Toyama 6.0kVA 115/230V 1F TG6500CXR 201-026B, Equipada con un motor de gasolina de 2 tiempos y 389cc, la TG6500CXR te brinda una potencia máxima de 5800W y una potencia nominal de 5200W, suficiente para iluminar tu hogar, encender electrodomésticos esenciales y mantener tus dispositivos electrónicos funcionando durante horas. Toyama X: Uso Frecuente (W 3 – 5 Hrs)

## FICHA TÉCNICA

<b>Motor</b>	TE130G / Gasolina 4T
<b>Sistema de encendido</b>	Manual
<b>Potencia continua</b>	5.5Kw / Kva
<b>Potencia máxima</b>	6.0 Kw/ Kva
<b>Cilindrada</b>	389cc
<b>Velocidad</b>	3.500 rpm
<b>Filtro de aire</b>	Doble elemento
<b>Capacidad tanque</b>	25.0L
<b>Capacidad tanque aceite</b>	1.1L



## FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de aceite</b>	10W30
<b>Tensión de salida</b>	115/230V Bivolt
<b>Corriente nominal</b>	45.0A (115V) 22.0A (230V)
<b>Número de fases</b>	Monofásico
<b>Capacitor o AVR</b>	AVR
<b>Peso</b>	82Kg
<b>Dimensiones</b>	815 x 525 x 545 mm

### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

### Certificados Bancarios:



[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68  
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera  
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

**SKU:**  
201-026B



**Todos los derechos reservados.**  
**Maquitec de Colombia S.A.S**  
**© 2026**