

GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 6 A 10 KW


PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA KTC 6 KW 110/220V 1F, 463-GG60E



CONSUMOS Equipos Eléctricos

Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro pequeño	550	Aspiradora	1500
Taladro Grande	1050	Microondas	800
Rotomartillo Mediano	900	Ducha	4500
Dormitorio Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Transistor	2400	Plancha	1000
Vibrador Concreto 3hp	2250	Lavadora	350
Bomba de Agua 1/2 Hp	380	Computador	300
Aire Acond 22.000 Btu	650 - 2.600	Mini componente	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 550 Vatios x 3 consumiría al arrancar 1650 Vatios.

• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (17kW).

Planta Eléctrica Gasolina KTC 6 kW 110/220V 1F, 463-GG60E, encendido Electrónico con Auto-choke – Simplemente con pulsar el botón de encendido, el generador arrancará automáticamente (el choke se accionará automáticamente si así se requiere para poder encender el motor). AVR Digital – Mayor estabilidad de corriente, menor fluctuación de la frecuencia, arranque de motores eléctricos de mayor potencia, generador Gama Profesional – Mayor potencia y durabilidad en comparación a la mayoría de marcas del mercado, cuenta con puerto ATS – Permite la instalación de una transferencia (ATS) externa para automatizar el generador, puerto para recargar su propia batería, TDH ? 5% – Potencia de Salida de alta calidad (bajo ruido eléctrico), batería inicialmente sin ácido – No mas baterías descargadas en equipos nuevos! De fabrica, display Digital – Para monitorear con mayor precisión diversos parámetros del generador tales como, voltaje, frecuencia y horas de uso, mofle mejorado y reforzado – Garantiza menor ruido de trabajo.

FICHA TÉCNICA

Tipo	AC - Monofásico
Potencia Maxima	6000 W
Potencia Nominal	5000 W
Voltaje nominal salida AC	115/220V



FICHA TÉCNICA

Frecuencia nominal	60 Hz
Factor de potencia	1,0
Corriente nominal de salida	8,3 A
Sistema de ignición	Transistorizado magneto
Regulación de voltaje	AVR Digital
Capacidad tanque	19L (5,02 gal)
Autonomía aprox	8H y 30 min (100% carga)
Potencia Motor	9,5 Hp

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
463-GG60E

www.maquitecdecolombia.com



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026