

GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 1 A 5 KW


PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA WARRIOR 3.1KW 110/220V 1F R3100P-8



CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro Pequeño	350	Aire Acond.	1800
Taladro Grande	1050	Microondas	600
Rotomolotillo Mediano	900	Ducha	4500
Desnoldedor Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3/4"	2250	Lavadora	350
Boquillas de Agua 1/2" Hp	1000	Computador	1000
Aire Acon 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componentes	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

Consumos estimados, con solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 350 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1.050 Vatios.
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1.700 Vatios (17kW)

Planta Eléctrica Gasolina Warrior 3.1KW 110/220V 1F, R3100P-8, generador portátil con potencia de 3.1 KW (3.100 Vatios). Ideal para uso eventual o continuo (7 hrs) en zonas donde es irregular o nula la corriente eléctrica, su portabilidad facilita la alimentación para cualquier equipo eléctrico que cumpla con los consumos de vatios requeridos. **Para tomar la decisión de compra debe:** 1. Verificar el consumo en Vatios de su equipo eléctrico. 2. Verificar la altura (Zona) de trabajo del equipo. Por ejemplo en Bogotá la altura afecta hasta un 25% de su capacidad de entrega en Vatios. 3. Al final de las imágenes encontrara una tabla de consumos para equipos tradicionales.

FICHA TÉCNICA

Potencia nominal	3.0 kW
Potencia máxima	3.1 kW
Motor	Gasolina R210-V
Cilindraje	212 cc
Arranque	Manual retráctil
Voltaje	110/220V
Fases	1F



FICHA TÉCNICA

Frecuencia	60Hz
Salida CD	12V/8.3A
Tanque combustible	12 Lt
Rendimiento combustible:	
100%	tiempo de trabajo: 7H
50%	tiempo de trabajo: 10H
Nivel de ruido	70dB
Dimensiones (LaxAnxAI) mm	460X360X420
Peso	45 Kg
Kit de ruedas	No

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)


Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>**Certificados Bancarios:**info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
R3100P-8

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026