

ARRANCADOR DIRECTO WEG 11 A 17A 220/440V



Arrancador Directo WEG 11 a 17A 220/440v, 13339890, Arrancadores en caja Termoplastica desarrollados para el arranque y la protección de motores eléctricos trifásicos o monofásicos. Los cuatro tamaños de cajas termoplásticas comprenden varias aplicaciones posibles. Uso recomendado para generadores

 FICHA TÉCNICA

Referencia	DLW-B18?T2-R66
Rango del relé de sobrecarga	11 a 17 amp
Máxima corriente nominal	17 amp
Contactor	CWB
Potencia orientada del motor	220v 60Hz kW / HP 3.7 / 5 - 440v 60Hz kW / HP 9.2 / 12.5
Carcasa	Tamaño 05 termoplástica
Dimensiones Al x An x La mm	212 x 110 x 112
Protección grado	IP52



FICHA TÉCNICA

Configuración

Botón Conecta + Desconecta/Reset (Uso general)

Norma

Cumple RETIE

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

13339890



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026