

GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 6 A 10 KW

PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA / GLP INVERTER KTC

8.5KW 110/220V 1F SUPERSILENCIOSO



Planta Eléctrica Gasolina / GLP Inverter KTC 8.5kW 110/220v 1f Supersilencioso 463-DIG10000 (Inversor) de gama PREMIUM ofrece mayor potencia y durabilidad en comparación con otras marcas del mercado, tecnología inverter avanzada proporciona una potencia de salida estable y limpia, sin interferencias eléctricas, similar a la energía convencional de red, eco Drive: eficiencia inteligente, ajusta automáticamente la velocidad del motor según la demanda de carga, optimizando el consumo de combustible, reduciendo el ruido, el desgaste de los componentes y las emisiones, sin comprometer el rendimiento, conexión en paralelo permite aumentar la potencia total suministrada al conectar otro generador de igual o menor capacidad, alcanzando hasta 14.7 kW con una unidad de la misma capacidad, diseño portátil y compacto funcionamiento ultra silencioso–Emite solo 62d BA a 7 mt de distancia, ideal para entornos que requieren baja contaminación sonora. No Incluye Tanque de Gas Propano

FICHA TÉCNICA

Tipo	Digital Inverter - AC - Monofásico
Potencia Máxima*	8500 W (Gasolina) // 7650 W (Gas Propano)
Potencia Nominal*	8200 W (Gasolina) // 7380 W (Gas Propano)
Voltaje Nominal Salida AC	115 / 230 V
Corriente de Fase Nominal	35,6 A (Con gasolina)
Corriente de Línea Nominal	35,6 A (Con gasolina)
Corriente de Fase Nominal	32 A (Con gas propano)



FICHA TÉCNICA

Corriente de Línea Nominal	32 A (Con gas propano)
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	1.0
Distorsión Armónica Total	? 3%
Puerto ATS	Si (Integrado en el panel)
Tecnología EcoDrive	Si
Salidas USB	Si
Puertos para Conexión en Paralelo	Si (Integrados en el panel)
Puerto para Cargar la Batería del Display	Si (Integrado en el panel). Incluye el cargador Digital 3 en 1 (Voltímetro, Frecuencímetro y Horómetro)
Sistema de Encendido	Remoto, Eléctrico (Push to Start) y Manual
Sistema de Ignición	Transistorizado Magneto
Regulador de Voltaje	AVR Digital Inverter
Capacidad Tanque de Gasolina	27 Litros (7.13 Galones)
Autonomía Aproximada con Tanque de Gasolina Lleno	Al 50% de la potencia nominal = 8 Horas // Al 75% de la potencia nominal = 6 Horas y 30 minutos
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	8 Horas
Nivel de Ruido a Potencia Nominal	62 dBA a 7m

*Este Valor Es Calculado Con Una Altitud De 0 msnm, Temperatura Ambiente De 25°C Y Humedad Relativa De 30%

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>

SKU:

463-DIG10000



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026