

GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 1 A 5 KW

PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA HUSQVARNA 3.2KW 110/220V 1F G3200P



CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro Pequeño	550	Aire Acond.	1500
Taladro Grande	1050	Microondas	800
Rotomartillo Mediano	900	Ducha	4500
Demolridor Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de concreto 3Hp	2250	Lavadora	350
Bomba de Agua (2 Hp)	100	Compuñadora	300
Aire Acond 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componente	600
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 550 Vatios a 3x consumiría al arrancar 1650 Vatios.
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (1.7kW).

Planta Eléctrica Gasolina Husqvarna 3.2kW 110/220v 1f G3200P, 967665104, generador diseñado para el suministro y abastecimiento de energía eléctrica desde el hogar hasta aplicaciones en diferentes sectores y procesos industriales, este Planta Eléctrica monofásico de tamaño mediano de 3000W (nominal) / 3200W (máximo) (60Hz / 220V) es eficiente, confiable y fácil de usar incluso en condiciones difíciles. El tanque de combustible de quince litros, junto con un motor de gasolina (212 cc) con arranque fácil y sistema de control automático del nivel de aceite, garantizan su óptimo funcionamiento. **Para tomar la decisión de compra debe:** 1. Verificar el consumo en Vatios de su equipo eléctrico. 2. Verificar la altura (Zona) de trabajo del equipo. Por ejemplo en Bogotá la altura afecta hasta un 25% de su capacidad de entrega en Vatios. 3. Al final de las imágenes encontrara una tabla de consumos para equipos tradicionales.

FICHA TÉCNICA

Motor	Husqvarna Gasolina
Desplazamiento	212 cc
Potencia máx	3200W
Potencia Nominal	3000W
Voltaje	110/220 V 1F
Frecuencia	60 Hz,



FICHA TÉCNICA

Arranque	Manual
Capacidad del tanque	14 lt
Peso seco	51 kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
967665104



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026