

GENERADOR / GENERADOR CABINADO

PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA ADVANCE 138 KVA 110/220V 3F, AC138

CONSUMOS

Equipos Eléctricos 
Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro Pequeño	350	Aire Acond.	1800
Taladro Grande	1050	Microondas	600
Rotomolotillo Mediano	900	Ducha	4500
Desnoldedor Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3H	2250	Lavadora	350
Estufa de Agua 1/2 Hp	1000	Computador	1000
Aire Acon 22.000 btu	650 - 2.600	Mini component	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 350 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1.050 Vatios.
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1.700 Vatios (17kW)



Planta Eléctrica Diésel Cabinada Advance 138 kVA 110/220V 3F, AC138.

FICHA TÉCNICA

Potencia nominal	125KVA (100 Kw)
Potencia máxima	138KVA (110Kw)
Marca	Advance
Cabina	Si
Conexión	Trifásica
Voltaje	110/220V
Amperaje	360,0
Tanque de combustible	48 gl
Motor	Cummins
Velocidad de Rotación	1800 rpm
Generador	Stamford Type



FICHA TÉCNICA

Tipo de Tablero	Digital
Modelo tablero de control	Deep Sea Ingles DSE6120

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
AC138

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026