

GENERADOR / GENERADOR CABINADO


PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA AOSIF 125KVA 127/220V 3F AX-117SILENT



CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

Consumos en Vatios

Refrigerador	550	Aire Acond.	1500
Talladro Grande	1050	Microondas	800
Retornarillito Mediano	900	Ducha	4500
Demoledor Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3Hp	2250	Lavadora	350
Bomba de Agua (2 Hp)	100	Computador	300
Aire Acond 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componente	600
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

* Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Talladro Pequeño 550 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1650 Vatios.

* Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (17kW).

Planta Eléctrica Diésel Cabinada AOSIF 125kVA 127/220V 3F AX-117 SILENT, (AF-117 SILENT) Cuenta con filtros de serie, separador de combustible, radiador y ventilador con resguardo de seguridad, alternador de un solo cojinete IP 23, Clase de aislamiento H, estructura base de acero resistente y tanque de combustible base de operación de 8 horas, con tablero de control automático y disyuntor tripolar. Cabina tipo Intemperie, que permite su normal funcionamiento en condiciones de lluvia, cabina tipo Intemperie, que permite su normal funcionamiento incluso en condiciones adversas de lluvia. DPK-125

FICHA TÉCNICA

Potencia continua	117kVA (94kW)
Potencia máxima	125KVA (100Kw)
Marca	AOSIF
Cabinada	Tipo Intemperie
Conexión	3F
Voltaje	127/220V
Motor	Fawde CA4DF2-14D Turbocargado
Velocidad de Rotación	1800 Rpm



FICHA TÉCNICA

Generador	Tipo Stamford
Factor de potencia	0,8
Dimensiones	2950 x 1100 x 1500 mm
Peso	1586 kg
Perdida de potencia por altura	
Motores de aspiración natural: X cada 1000 mt de elevación *MSL 10%	
Motores Turbo cargados: X cada 1000 mt de elevación *MSL 3% ?	
DPK-125	

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
AX-117SILENT



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026