

GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 1 A 5 KW
HONDA

PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA INVERTER HONDA 1 KVA 110V 1F, EU10IT1 LL1



CONSUMOS Equipos Eléctricos Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro Pequeño	550	Aire Acond.	1500
Taladro Grande	1050	Microondas	800
Rotomartillo Mediano	900	Ducha	4500
Demoler Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3Hp	2250	Lavadora	350
Bomba de Agua (2 Hp)	100	Computador	300
Aire Acond 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componente	600
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
• Recuerde que en el arranque inicial los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
• Ejemplo el Taladro Pequeño 550 Vatios a 3x consumiría al arrancar 1650 Vatios.
• Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (1.7kW).

Planta Eléctrica Inverter Gasolina Honda 1 kVA 110V 1F, EU10IT1 LL1, tipo «Inversor» con control de «ECO-THROTTLE», generador portátil de avanzada, garantiza la mejor calidad de la energía eléctrica (frecuencia y voltaje), es decir, sin importar la velocidad a la que gire el motor mantienen voltaje y frecuencia; esto trae como beneficios adicionales: la economía de combustible en bajas cargas y la gran velocidad de ajuste a los cambios bruscos. Características que los hacen ideales en cargas críticas como: laboratorios portátiles, equipos electrónicos, enlaces satelitales o de radio, TV o similares. Además, son los equipos más silenciosos del mercado y la marca más prestigiosa en productos de potencia (HONDA).

FICHA TÉCNICA

Potencia Standby	1KVA
Marca	Honda
Cabina	Si
Conexión	1F
Voltaje	110V
Consumo	0,6 l/h
Motor	Honda/GXH50



FICHA TÉCNICA

Velocidad de Rotación	7000 rpm
Arranque	Manual
Potencia Motor	1,8 Hp
Dimensiones La x An x Al mt	0,25 x 0,41 x 0,28

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
EU10IT1 LL1



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026