

**GENERADOR / GENERADOR GASOLINA / PG 1 A 5 KW**

# PLANTA ELÉCTRICA GASOLINA FORTE 1KW 110V 1F

## FG1250



### CONSUMOS

Equipos Eléctricos

#### Tradicionales

**Consumos en Vatios**

Taladro Pequeño	350	Aire Acond.	1000
Taladro Grande	1050	Microondas	600
Rotomolotillo Mediano	900	Ducha	4500
Desmalezador Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Tronzadora	2400	Planchas	1000
Vibradora de Concreto 3HP	2250	Lavadora	350
Boquillas de Agua 1/2 Hp	1200	Computador	1000
Aire Acon 22.000 btu	650 - 2.600	Mini componentes	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

• Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.  
 • Recuerde que en el arranque inicial, los equipos legan a consumir hasta 3 veces su potencia.  
 • Ejemplo el Taladro Pequeño 350 Vatios x 3= consumiría al arrancar 1.050 Vatios.  
 • Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1.700 Vatios (1.7kW)

Planta Eléctrica Gasolina Forte 1 KW – 110V FG1250, generador portátil con potencia de 1 KW (1.000 Vatios). Ideal para uso eventual o continuo (4 hrs) en zonas donde es irregular o nula la corriente eléctrica, su portabilidad facilita la alimentación para cualquier equipo eléctrico que cumpla con los consumos de vatios requeridos. **Para tomar la decisión de compra debe:** 1. Verificar el consumo en Vatios de su equipo eléctrico. 2. Verificar la altura (Zona) de trabajo del equipo. Por ejemplo en Bogotá la altura afecta hasta un 25% de su capacidad de entrega en Vatios. 3. Al final de las imágenes encontrara una tabla de consumos para equipos tradicionales.

### FICHA TÉCNICA

<b>Motor</b>	FORTE GM100 / 3HP
<b>Potencia</b>	1.2kW
<b>Arranque</b>	manual
<b>Potencia Continua</b>	1kW
<b>Voltaje</b>	120V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz, 3.600 rpm
<b>Factor de potencia</b>	1, regulación AVR



## FICHA TÉCNICA

<b>Capacidad de tanque</b>	6L
<b>Autonomía</b>	8 Horas
<b>Nivel de ruido</b>	70 dB a 7 m
<b>Peso seco</b>	28kg

**Certificados:**

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

**Certificados Bancarios:**

[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

**SKU:**  
FG1250

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>



**Todos los derechos reservados.**

**Maquitec de Colombia S.A.S**

© 2026