

GENERADOR / GENERADOR DIESEL / PD 2 A 5 KW


PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL KAMA 5,5 KVA 110/220V 1F, KDE6500E



CONSUMOS

Equipos Eléctricos

Tradicionales

Consumos en Vatios

Taladro pequeño	550	Aspiradora	1500
Taladro Grande	1050	Microondas	800
Rotomartillo Mediano	900	Ducha	4500
Dormitorio Mediano	1800	TV de 32" a 50"	90
Transistor	2400	Plancha	1000
Vibrador Concreto 3/4hp	2250	Lavadora	350
Bomba de Agua 1/2 Hp	380	Computador	300
Aire Acond 22.000 Btu	650 - 2.600	Mini componente	60
Ventilador	90	Licuadora	400
Nevera	400		

- Consumos estimados, son solo informativos, todo depende del consumo real de su equipo.
- Recuerde que en el arranque inicial, los equipos llegan a consumir hasta 3 veces su potencia.
- Ejemplo el Taladro Pequeño 550 Vatios x 3 consumiría al arrancar 1650 Vatios.
- Esto quiere decir que el generador recomendado debe ser mínimo de 1700 Vatios (17kV)

Planta Eléctrica Diésel Kama 5,5 kVA 110/220V 1F, KDE6500E, KDE6500E, Los generadores Diésel KAMA Constituyen la marca más reconocida en Colombia que brinda alto rendimiento, gran autonomía y permiten el ahorro de operación y mantenimiento, gracias al uso de un combustible de mayor poder; Además cuenta con repuestos económicos de alta calidad. Estos generadores atienden las necesidades de generación de energía con eficiencia y confiabilidad y gracias a su sistema AVR (regulación electrónica de voltaje), aportan un excelente desempeño con cargas variables; su tablero incluye breaker de protección, salidas de doble voltaje con selector en las versiones monofásicas y tomas y enchufes machos entre sus accesorios; en potencias superiores a 6.5kVA.

FICHA TÉCNICA

Potencia Standby	5,5 KVA
Marca	Kama
Cabina	No
Conexión	1F
Voltaje	110/220V
Consumo	2,1 l/h



FICHA TÉCNICA

Motor	Kama /KM186FAGE
Velocidad de Rotación	3600 rpm
Arranque	Elect / Manual
Potencia Motor	10 Hp
Dimensiones La x An x Al mt	0,75 x 0,55 x 0,7

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
 Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
 Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KDE6500E



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
 © 2026